



- Uwagi:
- Szafę oznaczyć symbolem GPD.
 - Szafę wyposażyc w panel wentylacyjny z termostatem.
 - Na tylnym stojaku szafy na wysokości urządzeń aktywnych zainstalowac listwę zasilającą.
 - Zastosowac listwę zasilającą z wygicznikiem.
 - Listwę zasilającą podlaczyc do obwodu elektrycznego punktu dystrybucyjnego.
 - Szafę nalezyc uzienie (szczegóły w projekcie instalacji elektrycznej).
 - Kable wprowadzic do szafy przez tylną scianę cokołu.
 - W szafie pozostawic okolo 2 m zapas kazdego kabla skretlowego oraz okolo 5 m zapas kabla swiatlowodowego.
 - Zapas kabli pozostawic zwiniety w cokol szafy.
 - Kable 4p rozszywac na panelach RJ45 w kolejniosci wynikajacej z oznaczen.
 - Kable 4p rozszywac na panelach RJ45 wedlug sekwencji 568B.
 - Kabel 20p wychodzacy do PPD zakonczyc na portach 1-20 panela 50xRJ45, a kabel 10p przychodzacy z G1-TP - na portach 21-30.
 - Kable rozszywac na panelu 50xRJ45 po jednej parze na port.
 - Kabel 4f wychodzacy do PPD zakonczyc na panelu swiatlowodowym.
 - Piguljami LC zakonczyc wszystkie włókna kabla.
 - Pola opiswac nazwami kabli tak jak na rysunku 1.
 - Panele RJ45 oznaczyc cyframi tak jak na rysunku.
 - Porty panela 50xRJ45 oznaczac numerami por: T1, T2, ... T20, G1, G2, ... G10.
 - Porty LC DPX panela swiatlowodowego oznaczyc numerami włókien SI-2, SI-3, SI-4.

<div>ARCHICO</div> <div>ul. Garmcarska 5; 70-377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu</div> <div>Projektant: mgr inż. Witold Ziolo APMPN 1141</div>			<div>Investor: Opera na Zamku</div> <div>70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34</div> <div>tel. 91-489-03-40, tel./fax 91-434-55-57</div> <div>www.opera.szczecin.pl</div>		
Nazwa inwestycji: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku w Szczecinie Instalacja teleinformatyczna			Adres: ul. Energetyków		
Stadium: Projekt wykonawczy			działka nr 5/19 obręb 1085 Szczecin Śródmieście		
Tytuł rysunku: WIDOK PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO GPD			Nr Rys.: 4		
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.			Branża: TELEINFORMATYKA Data: styczeń 2011 Rys.: 1:10		